

DZX2/4系列剩余电流动作断路器

1. 简介

DZX2-60L DZX4-40L DZX2/4-100L系列剩余电流动作断路器具有以下功能：

剩余电流动作断路器是由DZX2/4系列断路器加装漏电模块组成，其适用于交流50Hz或60Hz，额定工作电压至380V，额定电流至100A及以下的电路中，除作为人身间接触电和设备绝缘故障引起的漏电保护之例外，还对线路的过载和短路起到保护作用。在正常情况下亦作为线路的不频繁转换和电动机的不频繁启动之用。

2. 型号解释

DZX2-60L DZX4-40L系列剩余电流动作断路器

序号	序号说明
1	DZ: 低压断路器
2	X: 小容量
3	2/4: 设计序号 (见表1)
4	壳架等级额定电流 (见表1)
5	L: 剩余电流动作保护功能代号
6	额定电流 (见表1)
7	极数 (见表1)
8	额定剩余动作电流: 30mA、50mA

DZX2/4-100L系列剩余电流动作断路器

序号	序号说明
1	DZ: 低压断路器
2	X: 小容量
3	2/4: 设计序号 (见表1)
4	壳架等级额定电流 (见表1)
5	L: 剩余电流动作保护功能代号
6	额定工作电流 (见表1)
7	极数 (见表1)
8	额定极限动作电流: 30mA、100mA、300mA

表1

型号	设计序号	脱扣类型	用途	极数	壳架等级额定电流 (A)	额定工作电流 (A)
DZX2-60L	2	C	照明	1P+N、2P、3P+N、4P	60	1、3、5、10、15、20、25、32、40、50、60
DZX4-40L	4	D	工业	1P+N、2P、3P+N、4P	40	1、3、5、10、15、20、25、32、40
DZX2-100L	2	C	照明	1P+N、2P、3P+N、4P	100	63、80、100
DZX4-100L	4	D	工业	1P+N、2P、3P+N、4P	100	50、63、80、100

3. 认证



4. 产品外观

